

## Modèle DEF9 - Entraînement et électricité

### STANDART

	POULIES		COURROIES (arrière)	MOTEUR 575/3/60	
	moteur	module		H P	ampères
<b>DEF9- 2</b>	B 40	B 50	B-56	5	5,2
<b>DEF9- 4</b>	B 40	B 50	B-56	5	5,2
<b>DEF9- 6</b>	2B 40	2B 50	B-56	5	5,2
<b>DEF9- 8</b>	2B 40	2B 50	B-56	7,5	8,2
<b>DEF9- 10</b>	2B 40	2B 5	B-56	10	11,4
<b>DEF9- 12</b>	2B 40	2B 50	B-56	10	11,4
<b>DEF9- 14</b>	2 5V 4,65	2 5V 5,9	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 16</b>	2 5V 4,65	2 5V 5,9	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 18</b>	2 5V 4,65	2 5V 5,9	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 20</b>	2 5V 4,65	2 5V 5,9	5VX 600	15	15,5

### HAUTE VÉLOCITÉ

	POULIES		COURROIES (arrière)	MOTEUR 575/3/60	
	moteur	module		H P	ampères
<b>DEF9- 2</b>	B 40	B 44	B-56	5	5,2
<b>DEF9- 4</b>	B 40	B 44	B-56	5	5,2
<b>DEF9- 6</b>	2B 40	2B 44	B-56	7,5	8,2
<b>DEF9- 8</b>	2B 40	2B 44	B-56	7,5	8,2
<b>DEF9- 10</b>	2B 40	2B 44	B-56	10	11,4
<b>DEF9- 12</b>	2B 40	2B 44	B-56	15	15,5
<b>DEF9- 14</b>	2 5V 4,65	2 5V 5,2	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 16</b>	2 5V 4,65	2 5V 5,2	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 18</b>	2 5V 4,65	2 5V 5,2	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 20</b>	2 5V 4,65	2 5V 5,2	5VX 600	20	19,1

### BASSE VÉLOCITÉ

	POULIES		COURROIES (arrière)	MOTEUR 575/3/60	
	moteur	module		H P	ampères
<b>DEF9- 2</b>	B 40	B 60	B-56	5	5,2
<b>DEF9- 4</b>	B 40	B 60	B-56	5	5,2
<b>DEF9- 6</b>	2B 40	2B 60	B-56	5	5,2
<b>DEF9- 8</b>	2B 40	2B 60	B-56	7,5	8,2
<b>DEF9- 10</b>	2B 40	2B 60	B-56	10	11,4
<b>DEF9- 12</b>	2B 40	2B 6	B-56	10	11,4
<b>DEF9- 14</b>	2 5V 4,65	2 5V 6,7	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 16</b>	2 5V 4,65	2 5V 6,7	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 18</b>	2 5V 4,65	2 5V 6,7	5VX 600	15	15,5
<b>DEF9- 20</b>	2 5V 4,65	2 5V 6,7	5VX 600	15	15,5